




DALI-230V (L474MA04T1A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



con KIT-COVER 40 x 100 x 24,45 mm

Manuale e documentazione

DALI-230V



**DALI-230V**

Dimmer mono-canale per luci monocromatiche a 230VAC , con controllo DALI o PUSH ed uscita a taglio di fase.

- ▶ Ingresso DALI, con autoselezione della modalità di input
- ▶ Dimmer con uscita taglio di fase, per carichi a 230VAC
- ▶ Uscita Leading Edge a mosfet
- ▶ Led di segnalazione corretta alimentazione
- ▶ Led di segnalazione stato dell'uscita
- ▶ Protezione da: circuito aperto, picchi di tensione, corto circuito con fusibile interno 3A



| Dati Tecnici               |  | DALI-230V (L474MA04T1A01)   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| Segnali di controllo*      |  |  |  |
| Modalità di lavoro         |  | Taglio di fase LEADING EDGE   |   |
| Numero di canali           |  | 1   |   |
| Tensione di alimentazione  |  | 80 ~ 240 V AC   |   |
| Tensione di uscita         |  | 80 ~ 240 V AC   |   |
| Corrente di uscita massima |  | 1 A   |   |
| Potenza erogata con 110VAC |  | 110W; con carico elettronico: 55W   |   |
| Potenza erogata con 220VAC |  | 220W; con carico elettronico: 110W  |   |
| Potenza erogata con 240VAC |  | 230W; con carico elettronico: 115W  |   |
| Protezioni                 |  | circuito aperto; picchi di tensione; sovra correnti; protezione termica           |   |